

ArenaCob 4Halo

Accecatore LED IP multifunzionale tungsten + amber shift

CODICE D'ORDINE: ARENACOB4HALO



ArenaCob 4Halo è un proiettore a LED che sostituisce il tradizionale accecatore con lampada DWE. Ognuna delle celle LED 'HALO' 84W, controllabili individualmente, offre un potente output con effetto tungsteno anche negli ambienti più grandi.

CARATTERISTICHE

- 4 potenti celle LED "Halo" con controllo di temperatura per una realistica simulazione tungsten
- Controllo individuale delle celle per creazione di effetti, con stesse dimensioni e spaziatura dei tradizionali acceicatori lineari
- Scocca IP65 per gli ambienti più esigenti e infinite possibile di assemblaggio grazie al sistema di rigging

CARATTERISTICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: white COB 4x72 W + amber 16x3W
- CCT: 3.000K
- Flusso luminoso: (24°) 10'529 lm n- (40°) 13'837lm
- Lux: (24°) 6'330lx @3 m
- Lux: (40°) 3'364lx @3 m
- CRI: > 92
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (inc) 24° - (opt) 40°
- Angolo di campo: 42°
- Pixel pitch: 150mm
- Diametro: 100mm
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 40°(opt) - 32° without magnetic lens
- Altro: magnetic replacement of front lens

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: tungsteno 3.000 + cambio ambra
- CCT: attivazione amber shift da DMX

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Caratteristiche speciali: amber shifting for halogen DWE emulation

CORPO

- Hardware a bordo: meccanica integrata per l'assemblaggio modulare di più apparecchi
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

ACCESSORI

- 9313FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 9333FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa SETSAC3FX, L.3 m
- 938225L03 Cavo TH07 3x2.5mm, SETSAC3MX 16A, SETSAC3FX 16A, L. 3m
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- INF53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, SETMC5MXXB XLR 5p -> SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM
- Canali DMX: HALO 1 / 4 channel - STD 2 / 4 / 7 channel - EXT 6 / 8 / 10channel
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display touch black OLED
- Aggiornamento firmware: si, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 331W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 341W
- Output (a 230V): 11 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 6 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon waterproof IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 619x167x264mm
- Peso: 8kg

- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- ARENACOBHBS Staffa di supporto da sospensione per ARENACOB
- ARENACOBPT24 Ottiche magnetiche 24° per ARENACOB
- ARENACOBHBF Staffa di supporto da pavimento per ARENACOB
- ARENACOBPT40 Ottiche magnetiche 40° per ARENACOB
- FCLARENACOB Flight case per 6 ARENACOB
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT