

Smart Tower

Proiettore a batteria per eventi con proiezione 360°

ORDER CODE: SMARTOWER



SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente luminosa: 360° projection with 4 pcs strips of 60x0,2 W RGB / FC LEDs working together
- Sorgente: 4x60x0,2W RGB / FC LED

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGB / FC
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: linear change from 2.600 K to 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Hardware a bordo: apparecchio per uso indipendente, altezza regolabile della base
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero con strip bianche wash
- Altro: stand-up usable as accessorie for increase height of installation

CONTROLLO

- Controllo unità: WDMX
- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 8 / 15 / 18channel
- Pixel control: 4 parti di strisce pixel2pixel controllabili contemporaneamente
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden

ACCESSORI

- | | |
|----------------|---|
| ▪ C6002B | Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black |
| ▪ FCLSMARTOWER | Flight-case per contenere 6 pcs SMARTOWER |
| ▪ RSR0630B | Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero |
| ▪ WSBBF1G5 | BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch |
| ▪ WSBBF1G6 | BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX |
| ▪ WSBBR512G5 | BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional |

Smart Tower è un innovativo proiettore portatile da esterni che consente una moltitudine di effetti visivi e una proiezione a 360°. **Smart Tower** presenta una forma tubolare verticale, con barre pixel su 4 lati che consentono accattivanti effetti visivi grazie alle numerose pixel-macro incluse che possono essere facilmente personalizzabili. Waterproof e con Wireless DMX incorporato, può essere utilizzato ovunque, dagli eventi aziendali, ai matrimoni fino agli showroom.

CARATTERISTICHE

- Proiettore LED a batteria con controllo pixel 360°
- Classificazione IP per eventi outdoor e con wireless DMX integrato
- Effetti pixel inclusi e personalizzabili e look statici

SMARTOWERPACK

- 6 SMARTOWER
- 1 flight case con kit ricarica-batterie incluso
- 1 controller IR
- 1 cavo di alimentazione PowerCON

- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2) non inclusa
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- IR: controllo remoto tramite IR (incluso nel pack, non incluso nella singola unità)

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +40°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

BATTERIA

- Batteria: lithium battery 14,8V
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 12h
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: 18h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 6h
- Tempo di ricarica: 6h/max
- Stato della batteria: indicatore di carica su display

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: inserto filettato M10 per clamp
- Connessione di segnale: WDMX
- Connessione di alimentazione: adaptor base with external charger (included)
- Dimensioni (LxAxP): 119x632x119mm
- Peso: 6kg

- | | |
|--------------|---|
| ▪ WSBBR512G6 | BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX |
| ▪ WDBBOX | Trasmettitore a batteria WDMX, IN mini DMX 5 poli or wifi, 2,4 GHz, 0,4 kg |
| ▪ PRL-IRC | Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade |
| ▪ STPOWER | Carica batteria per SMARTOWER |
| ▪ STUPBOX1 | Interfaccia usata tra UPBOX2 e SMARTOWER per l'aggiornamento firmware |
| ▪ UPBOX2 | Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3-pin XLR DMX OU |